

СВЕТИЛЬНИКИ

ДСП 12-2x10-001 УХЛ1, ДСП 12-2x18-001 УХЛ1 Руководство по эксплуатации. Паспорт

1 Назначение и область применения

1.1 Светильники серии ДСП 12 (далее - светильники) предназначены для наружного освещения открытых и производственных площадок, для общего освещения производственных, промышленных, подсобных помещений, а так же помещений с повышенным содержанием влаги и пыли.

1.2 Светильники рассчитаны на работу со светодиодными лампами Т8 с цоколем G13.

1.3 Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4 Светильники по способу установки являются стационарными и монтируются на стену или потолок из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

1.5 Светильники изготавливаются по ТУ РБ 300541279.006-2002.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики светильников серии ДСП 12 представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение	
Номинальное напряжение, В.	230	
Частота переменного тока, Гц	50	
Диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации, °С	-40... +45	
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	II	
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015	IP65	
Тип цоколя	G13	
Габаритные размеры (dхlхh), мм	ДСП 12-2x10-001 УХЛ1	670x110x56
	ДСП 12-2x18-001 УХЛ1	1282x110x61
Масса, кг	ДСП 12-2x10-001 УХЛ1	0.52
	ДСП 12-2x18-001 УХЛ1	0.82
Мощность светодиодной лампы, Вт	ДСП 12-2x10-001 УХЛ1	2x10
	ДСП 12-2x18-001 УХЛ1	2x18

3 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе - 1 шт.

Руководство по эксплуатации. Паспорт - 1 шт.

4 Подготовка к работе

4.1 Распаковать светильник, снять рассеиватель.

4.2 Продеть питающие провода сети через кабельный ввод в основании светильника.

4.3 Закрепить 2 кронштейна крепления светильника дюбель-гвоздями в намеченном месте установки.

4.4 Установить основание светильника на кронштейны крепления.

4.5 Присоединить провода питания к контактам клеммной колодки согласно маркировке L N.

4.6 Установить лампы. Установить рассеиватель. Прикрепить рассеиватель к основанию светильника пластмассовыми скобами. Светильник готов к эксплуатации.

5 Техническое обслуживание

При замене лампы следует проверять прочность крепления патронов, состояние мест присоединения проводов, состояние рассеивателя. Чистку деталей светильника производить мягкой ветошью.

6 Требование безопасности

Работы связанные с монтажом и техническим обслуживанием, производить только при отключенной питающей сети. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

7 Правила транспортирования, хранения и утилизации.

Транспортирование светильников должно производиться при температуре от плюс 40°С до минус 50°С при условии защиты светильников от осадков.

Хранить светильники в упаковке в закрытых помещениях при температуре от плюс 40°С до минус 50°С и относительной влажности 75%. При этом наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием а так же возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, либо умысленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Ни при каких обстоятельствах ответственность предприятия изготовителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9 Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ РБ 300541279.006-2002 и признан годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия



« ____ » _____ 202 г.

Заполняет торговая организация

Наименование товара _____

Модель _____

Наименование организации _____

Дата продажи _____ М.П.

Продавец (подпись) _____



ЧПТУП "Витебское электротехническое предприятие
"СВЕТ" Республика Беларусь 210004 г. Витебск,
ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32