

колдке внутри светильника в соответствии со Схемой 1. Поставьте рас-
сеиватель и рамку на место и закрутите винты. Для монтажа к потолку
или к подвесу (в комплект не входит) используйте отверстия в задней
стенке светильника. Для обеспечения IP54 используйте резиновые или
силиконовые шайбы-прокладки (в комплект не входят).

Комплекты для подвешного монтажа приобретаются отдельно (артикул –
80 697 / 80 698). При необходимости возможна установка защитной ре-
шетки, приобретается отдельно (артикул 80 669).

Внимание! Подключение заземляющего провода к светильнику обяза-
тельно! При использовании модификации светильника с драйвером DALI, подсоедините
проводники управления к соответствующим клеммам драйвера.




Схема 1

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при тем-
пературе от +5 до +45 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воз-
действия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта,
при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными
в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светиль-
ников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Светильник
не содержит токсичных материалов. О способах утилизации данного продукта узнавайте
в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного
Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 7 лет с даты покупки светильника, при условии со-
блюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществле-
ется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.
Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая
буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер
бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад» 141607,
Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клинавоттранс, д. 4/1, стр. 2.

www.innolux.pro

EAC

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Светодиодная панель ДВО-16-30

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте
инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники серии ДВО-16 торговой марки INNOLUX предназначены для
общего освещения административно-общественных помещений и для работы в сети
переменного тока с номинальным напряжением 220 В (допустимый диапазон входно-
го напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соот-
ветствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник может использоваться только для внутреннего
освещения.

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ

Светильник ДВО – 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицирован-
ному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедив-
шись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от хи-
мически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально
воспламеняющихся материалов.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запре-
щено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать све-
тильник запрещено.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных
чистящих средств.
- При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифици-
рованному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять
по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока
службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Светодиодная панель имеет конструкцию, позволяющую устанавливать светильник тремя
способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый, наклад-
ной и подвесной. Выберите необходимый Вам способ установки светильника. Обесточь-
те и подготовьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением 0,5–1,5 мм², в комплект
не входит). Открутите винты в боковых стенках светильника и снимите рамку и рассеива-
тель. Снимите защитную пленку с рассеивателя. Подключите кабель к нажимной клеммной

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические
изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДВО-16-П-30-3К-IP54	ДВО-16-П-30-3К-IP54-DALI	ДВО-16-П-30-4К-IP54	ДВО-16-П-30-4К-IP54-DALI	ДВО-16-П-30-5К-IP54	ДВО-16-П-30-5К-IP54-DALI	ДВО-16-О-30-3К-IP54	ДВО-16-О-30-3К-IP54-DALI	ДВО-16-О-30-4К-IP54	ДВО-16-О-30-4К-IP54-DALI	ДВО-16-О-30-5К-IP54	ДВО-16-О-30-5К-IP54-DALI
Тип светильника	аналог ЛПО 2х36											
Тип рассеивателя	призма						опал					
Цвет корпуса	белый											
Мощность, Вт	30											
Напряжение питания, В	176-264											
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60											
Сила тока, А	0,14											
Цветовая температура, К	3000		4000		5000		3000		4000		5000	
Световой поток светильника, лм	4100						3500					
Световая отдача, лм/Вт	137						117					
Габаритная яркость, кд/м²	—						<5000					
Индекс цветопередачи	>80											
Коэффициент пульсации	<1%											
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,95											
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP54											
Диммирование	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да
Класс защиты от поражения электрич. током	I											
Количество модулей, шт.	2											
Количество светодиодов, шт.	72											
Бренд светодиодов	EDISON											
Типоразмер светодиодов	2835											
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П											
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д											
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 2											
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40											
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5-1,5											
Энергоэффективность	А+											
Способ монтажа	встраиваемый/накладной/подвесной											
Материал корпуса	металл											
Материал рассеивателя	полистирол											
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	1195 x 295 x 48											
Вес светильника, г	4500											
Срок службы, ч	80 000											
Гарантия, лет	7											