ООО «НПК «ИНКОТЕКС»

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ IP20

Паспорт

Руководство по эксплуатации

АВЛГ 529.00.00 ПС

1. Назначение

Лампы светодиодные предназначены для работы в составе светильников **со степенью защиты оболочки не ниже IP54** с патроном под цоколь Е27.
Лампы **не предназначены** для использования в светильниках открытого типа при эксплуатации **снаружи помещений**. ТУ27.40.15-529-89558048-2020.

2. Технические данные

2.1. Основные технические данные ламп приведены в таблице 1.

Таблица 1

- диапазон рабочих температур от -40°С до + 40°С;
- относительная влажность воздуха при температуре 25°С – 80 %.
- лампа включается и сохраняет работоспособность при напряжении от 176 до 265 В частотой 50/60 Гц

Наименование лампы	Диаметр/ длина, не более мм	Масса, не более, кг	Цоколь	Световой поток, лм*	Цветовая температура, °К**	Потребляемая мощность, Вт***
Rollamp-35	72/225	0,18	E27	4200	3000/4000/5000	35
Rollamp-45	72/245	0,20	E27	5400	3000/4000/5000	45
Rollamp-45S	72/245	0,20	E27	5300	3000/4000/5000	45

* Световой поток указан для цветовой температуры 4000 – 5000К
** ±100К
***±10%

2.2 Лампа по электромагнитной совместимости соответствует требованиям IEC 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2014, EN 55015:2013.
2.3 Фирма-изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в конструкцию, дизайн и технические характеристики изделия.

3. Комплект поставки

3.1. Комплект поставки в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Лампа светодиодная	1
2	Индивидуальная упаковка	1
3	Паспорт	1

4.Требования техники безопасности

4.1 Лампа соответствует требованиям безопасности по IEC 62560-2011.
4.2 Все работы по монтажу/демонтажу лампы должны производиться только при отключенном питающем напряжении.

5. Устройство и принцип работы

5.1 Лампа изготовлена на основе высокоэффективных светодиодов белого цвета излучения.
5.2 В состав лампы входит источник питания, работающий в режиме стабилизации выходного тока, который обеспечивает оптимальный режим работы светодиодов.

6. Установка, монтаж и обслуживание

6.1 Установка, монтаж и эксплуатация лампы должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
6.2 Использование лампы при температуре окружающей среды ниже -40°С и более +40°С, а также при попадании воды внутрь корпуса может привести как в сокращению срока службы лампы, так и к выходу её из строя.
6.3 Лампа не требует обслуживания в течение всего срока службы. В случае необходимости, поверхность светорассеивающего плафона протирать мягкой тканью.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Лампы следует транспортировать и хранить при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С в упаковке изготовителя при относительной влажности до 80% при +25°С.

8. Производство и дистрибуция

8.1 Производитель: ООО «НПК «ИНКОТЕКС», 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, 26, корп.1
8.2 Вопросы по сотрудничеству, предложения и претензии по качеству направлять по адресу: ООО «НПК «ИНКОТЕКС», 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, 26, корп.1+7 (495) 642-7825, incotex@incotex.ru,
www.incotex.com

9. Свидетельство о приемке и упаковке

9.1 Лампа светодиодная _Rollamp-35__
цветовая температура _4000К_____ соответствует ТУ и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска_____ Представитель ОТК_____

10. Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие светодиодной лампы требованиям КД при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия через розничную сеть.
10.3 Бесплатный ремонт или замена изделия в случае неисправности в течение гарантийного срока эксплуатации проводится изготовителем при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
10.4 Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие по причинам:
- при использовании изделия не по назначению;
- при нарушении условий монтажа и эксплуатации;
- если имеются следы нарушения целостности или деформации изделия и неквалифицированного ремонта;
- при наличии видимых механических повреждений;
- при попадании внутрь изделия жидкостей, влаги, посторонних предметов, вызванных нарушением условий эксплуатации и хранения изделия;
- при подключении изделия к неисправной электрической сети, имеющей колебания напряжения, которые не соответствуют Техническим данным изделия;