

Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»
«БелТИЗ» КБ «Светоприбор» Біртутас кәсіпорын
Республика Беларусь; 220018; г. Минск; ул. Якубовского, 52
Беларус Республикасы, 220018, Минск қаласы; Якубовский көшесі, 52
Тел./факс (017)3655403; www.bylectrica.by; e-mail:sbyt@bylectrica.by



Коробка монтажная
Монтаж қорабы
КМ-222 ТУ ВУ 100258222.028-2012

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Коробка монтажная предназначена для монтажа на сплошные стены из негорюемых материалов после монтажа здания и разводки медных проводов с применением контактных зажимов при открытой проводке и при использовании внутри помещений

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Суммарный номинальный ток – 16 А.
Номинальное напряжение – 250 В.
Площадь поперечного сечения присоединяемых к контактным зажимам медных проводов – от 1,5 до 2,5 мм².
Вид климатического исполнения – УХЛ4.
Степень защиты – IP44.
Габаритные размеры – (102x102x43,5) мм.
Установочные размеры (расстояние между отверстиями под шурупы) – (35±0,3x35±0,3) мм.
Максимальный диаметр подводимого к коробке кабеля или трубопровода - 20 мм.
Количество винтовых зажимов – 4 группы по 3 шт.
Масса – не более 0,13 кг.
Драгметаллов не содержит.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

КОРОБКА ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАНИЙ ПО МОНТАЖУ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОЙ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОРОБКИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ СЕТИ!
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОРОБКИ С ВИДИМЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, С ОСЛАБЛЕННЫМИ КОНТАКТНЫМИ ЗАЖИМАМИ, С ПРЕВЫШЕНИЕМ СУММАРНОГО НОМИНАЛЬНОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ!
ПРИ МОНТАЖЕ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ИЗБЕГАТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕМЫЧЕК МЕЖДУ КОНТАКТНЫМИ ЗАЖИМАМИ!
В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ДЫМА ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ КОРОБКИ НЕОБХОДИМО ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ВЫЗВАТЬ СЛУЖБУ МЧС!

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОРОБКИ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО МЕДНЫЕ ПРОВОДА!
КОРОБКА ДОЛЖНА МОНТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С НАПРАВЛЕННЫМ ВНИЗ ДРЕНАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ!

- 1 Обесточить помещение.
- 2 Снять крышку с коробки с помощью инструмента.
- 3 Монтажную коробку установить в выбранном Вами месте (на плоской вертикальной поверхности из изоляционного материала размерами не менее (90x90) мм) с помощью двух шурупов, предварительно проломав отверстия под шурупы и дренажное отверстие по месту.
- 4 Ввести в сделанные по месту отверстия заглушек провода. Произвести монтаж проводов (в том числе и с применением контактных зажимов). Установить крышку на коробку посредством защелок.
- 5 Дата изготовления указана на изделии.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка соответствует требованиям ТУ ВУ 100258222.028-2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата продажи _____
Штамп ОТК _____
Штамп магазина _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Изготовитель гарантирует соответствие коробки требованиям ТУ ВУ 100258222.028-2012 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи.
Срок службы коробки – не менее 20 лет.
Коробка не содержит опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов. При утилизации коробки по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.
При неисправностях, возникших по вине потребителя, претензии к качеству коробки не принимаются.



4 8 1 0 1 5 8 0 1 5 3 2 2