

РОЗЕТКИ
ТОРГОВОЙ МАРКИ «MAKEL», СЕРИИ (ТИП): MILLANTA, KARE, KAREA, KAREA RIZZ, KAREA LINE, DEFNE, LILLIUM, LILLIUM NATURAL KARE, LILLIUM KARE, LILLIUM S, MIMOZA, LUMIA, LUNIS, CELLIA, MANOLYA, ANKASTR, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP20, ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ IP 44, ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ СЕРИЯ IP44 PLUS, ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ СЕРИЯ IP55 PLUS.
ПАСПОРТ

1. Описание устройства и назначение
- 1.1 Розетки торговой марки «MAKEL» - штепсельные электрические соединители, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50В, но не более 250В, и номинальными токами не более 16А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке в помещениях жилого и производственного фонда.
- 1.2 Устройство предназначено для использования внутри помещений и снаружи (см. на упаковке).
- 1.3 Устройство оснащено заземляющим контактом и предназначено для использования с электроприборами класса защиты I.
- 1.4 Розетки имеют сертификат соответствия требованиям технических регламентов: ТР ЕАЭС 037/2016 «О безопасности низковольтного оборудования».
2. Технические характеристики*
- *Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)
3. Комплектация
- 3.1 Устройство в сборе.
- 3.2 Упаковка.
4. Требования эксплуатации и меры предосторожности
- 4.1 Устройство предназначено для работы в сетях переменного тока не более 16А и с номинальным сетевым напряжением не более 250В, которое может быть опасным. Подключение устройства должно осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- 4.2 Установка и подключение устройства осуществляется только при отключенном электропитании.
- 4.3 Запрещена установка снаружи помещений.
- 4.4 Эксплуатация при температуре окружающей среды выше 35°C запрещена.
- 4.5 Запрещена эксплуатация прибора со следами механического повреждения корпуса, изоляции входного или выходного кабеля.
- 4.6 Эксплуатация розеток (вилкок) с ослабленными контактными зажимами запрещена.
- 4.7 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.
5. Подключение
- 5.1 Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
- 5.2 Убедитесь, что электропитание отключено.
- 5.3 Выкрутите винт, скрепляющий две части корпуса. И разберите устройство.
- 5.4 Открутите винты, закрепляющие скобу зажима кабеля.
- 5.5 Зачищенные провода подключаемого кабеля, присоедините к винтовым зажимам. Провод заземления (обычно желтого или желто-зеленого цвета) должен быть присоединен к контакту заземления устройства (с маркировкой ⊕).
6. Хранение
- Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.
7. Транспортировка
- Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
8. Утилизация
- Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.
9. Информация об изготовителе, официального поставщика и дата изготовления нанесена на упаковке изделий.
10. Гарантийные обязательства
- Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки

Номинальный ток	10А или 16А (см. на упаковке)
Тип по виду установки	Открытой установки/скрытой установки
Тип по наличию заземляющего контакта	С заземляющим контактом
Тип розетки по подключению	2Р+ ⊕
максимальное сечение подключаемых проводников	2,5мм ²
Материал корпуса	полипропилен
Габаритные размеры	Указаны на упаковке
Рабочая температура	-10 +35°C
Степень защиты от пыли и влаги	IP20, IP44, IP44 PLUS, IP55 PLUS (см. на упаковке)
Срок службы	5 лет



Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации светильника, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.

Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки «MAKEL»

Гарантийный талон

№	Наименование изделия	Количество	Дата окончания гарантийного срока
Продавец _____		Покупатель _____	
МП ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)			