

Благодарим Вас за выбор продукции Navigator!

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Светильники светодиодные накладные серии NLF-C торговой марки Navigator предназначены для общего и декоративного освещения коммерческих и жилых помещений и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Светильники соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Код продукта                                  | NLF-C-015-02     | NLF-C-016-01 | NLF-C-017-01 | NLF-C-019-01 | NLF-C-020-01 | NLF-C-021-01 | NLF-C-022-01 | NLF-C-026-01 | NLF-C-027-01  | NLF-C-028-01  |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Тип светильника                               | накладной        |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Цвет                                          | белый/дерево     | белый        |              |              |              |              |              | белый/черный | белый/серебро | белый/серебро |
| Тип источника света                           | LED SMD          |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Мощность, Вт                                  | 48               |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Входное напряжение, В                         | 180–265          |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Сила тока, А                                  | 0,28             |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Частота, Гц                                   | 50/60            |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Сечение подключаемых проводов, мм²            | 0,75–2,5         |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Цветовая температура, К                       | 4000             |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Световой поток, лм                            | 5100             |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Коэффициент мощности                          | >0,5             |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | ≥80              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Размеры, мм                                   | ø385x68          | ø390x85      | ø385x105     | ø385x72      | ø380x62      | ø380x65      | ø380x75      | ø380x70      | ø380x70       | ø386x67       |
| Степень защиты                                | IP20             |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ4             |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Диапазон рабочих темп., °C                    | -40 +40          |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Способ установки                              | на стену/потолок |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Срок службы, ч                                | 40 000           |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Масса нетто, кг                               | 0,78             | 0,75         | 0,75         | 0,69         | 0,69         | 0,69         | 0,69         | 0,75         | 0,69          | 0,75          |
| Материал рассеивателя                         | пластик          |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Материал корпуса                              | металл           |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Срок гарантии, месяцев                        | 36               |              |              |              |              |              |              |              |               |               |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт.; монтажный набор – 1 шт.; инструкция по эксплуатации – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке. Запрещено устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
- Запрещается эксплуатация светильника с треснувшим корпусом или рассеивателем, поврежденным проводом или коннектором.
- При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Не использовать светильники в цепях со светорегуляторами (диммерами) или выключателями с неоновой или светодиодной подсветкой.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.  
Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, плафона, изоляции сетевого провода и соединительных коннекторов. Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,75 до 2,5 мм², не входит в комплект поставки). Для крепления светильника к выбранной поверхности используйте монтажный набор (саморезы, дюбели), поставляемый вместе со светильником.

Разборка светильника

- 1. Снимите плафон (1). Плафон откручивается от основания светильника (2) против часовой стрелки.
- 2. Выполните разметку в соответствии с монтажными отверстиями и просверлите четыре отверстия по месту установки.

Подключение

- 3. Подсоедините к клемме провода питающей сети. Заземление строго обязательно. После подсоединения убедитесь, что все провода изолированы.

Установка

- 4. Закрепите основание светильника на поверхности через монтажные отверстия при помощи четырех саморезов и дюбелей из монтажного комплекта.
- 5. Установите плафон на основание, закрутив его по часовой стрелке. Монтаж светильника завершен.

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

Для очистки светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительные мер обслуживания не требуется.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Светодиодные светильники серии NLF-C относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, №215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиян Провинс, Китай.  
Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, дом 24А, этаж 10, часть пом. №3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате JMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

| Код продукта | Дата изготовления (на корпусе) | Дата продажи | Штамп магазина |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------------|
|              |                                |              |                |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

